

Checkliste

EVU – Arbeiten an Freileitungen bis 1000 V

Arbeitsstelle/Arbeitsort: **Datum:** **Uhrzeit:**
Anlagenverantwortlicher: **Arbeitsverantwortlicher:**
Arbeitsausführender:
 PSA (bei der 1. und 5. Sicherheitsregel) gegen elektrischen Schlag Störlichtbogen
 Unterschrift

Die fünf Sicherheitsregeln			
1a	Freigeschaltet an der Ausschaltstelle 1	wie: NH-Sicherungen Ampere NH-Lastschaltleiste Ampere Leistungsschalter Ampere NH-Sicherungslasttrennschalter (Mast) (Mast-)Trafo freigeschaltet	wo: Trafostation Nr./ Bezeichnung Umspannwerk UW Kabelverteilerschrank Nr./ Bezeichnung Maststation Nr./ Bezeichnung
1b	Freigeschaltet an der Ausschaltstelle 2	wie: NH-Sicherungen Ampere NH-Lastschaltleiste Ampere Leistungsschalter Ampere NH-Sicherungslasttrennschalter (Mast) (Mast-)Trafo freigeschaltet	wo: Trafostation Nr./ Bezeichnung Umspannwerk UW Kabelverteilerschrank Nr./ Bezeichnung Maststation Nr./ Bezeichnung
2a	Gegen Wiedereinschalten gesichert an der Ausschaltstelle 1	Vorhängeschloss an Schalter eingehängt und abgeschlossen Schild „Schalten verboten“ angehängt geklebt magnetisch	
2b	Gegen Wiedereinschalten gesichert an der Ausschaltstelle 2	Vorhängeschloss an Schalter eingehängt und abgeschlossen Schild „Schalten verboten“ angehängt geklebt magnetisch	

Die fünf Sicherheitsregeln		
3a	Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Ausschaltstelle 1 (erst nach Freischalten an der Ausschaltstelle 2)	Zweipoliger Spannungsprüfer Hersteller/Typ
3b	Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Ausschaltstelle 2	Zweipoliger Spannungsprüfer Hersteller/Typ
3c	Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle	An isolierter Freileitung mit geeignetem Werkzeug, z. B. Locheisen, die Isolierung durchstoßen und dann mit Spannungsprüfer geprüft Mit Kabelmesser Isolierung abgesetzt und dann mit Spannungsprüfer geprüft
4a	Geerdet und kurzgeschlossen an den Ausschaltstellen	an Ausschaltstelle 1 EuK-Garnitur in die NH-Sicherungsunterteile am (Mast-)Trafo eingebaut an Ausschaltstelle 2 EuK-Garnitur in die NH-Sicherungsunterteile am (Mast-)Trafo eingebaut
4b	Geerdet und kurzgeschlossen an der Arbeitsstelle	EuK-Garnitur Kurzschluss-Garnitur eingebaut
5	Benachbarte, unter Spannung stehende Teile (Leiteseile) abgedeckt	Benutzt wurden: isolierende Tücher isolierende Formteile Keine Abdeckung angebracht, weil Entfernung zu berührbaren Teilen Meter

**Berufsgenossenschaft
Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse**

Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Köln
Telefon 0221/3778-0
Telefax 0221/3778-1199

 www.bgetem.de

 facebook.com/bgetem

 youtube.com/diebgetem

 twitter.com/bg_etem

 instagram.com/bg_etem

 xing.to/bgetem

 de.linkedin.com/company/bgetem

Bestell-Nr. S139

1 · 0 · 1 · 16 · 3

Alle Rechte beim Herausgeber