BG ETEM
Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse

Checkliste

Elektrohandwerk – Arbeiten an Endstromkreisen

Arbeitsstelle/Arbeitsort: ..... **Datum:** .....

Anlagenverantwortlicher: ..... Arbeitsverantwortlicher: .....

Arbeitsausführende Person: .....

Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrischen Schlag ○ gegen Störlichtbogen ○

Die fünf Sicherheitsregeln		
1	**Freigeschaltet**	**wie:** LS-Schalter ..... Ampere NH-Lastschaltleiste ..... Ampere Schraubsicherungen ..... Ampere **wo:** Unterverteilung Nr./ Bezeichnung .....
2	**Gegen Wiedereinschalten gesichert**	Sperrelement eingesetzt (in für Laien zugänglichem Bereich) ○ Schaltsperre eingesetzt (in für Laien zugänglichem Bereich) ○ Schild „Schalten verboten“ zusätzlich angehängt ○ geklebt ○ magnetisch ○
3	**Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle**	Zweipoliger Spannungsprüfer Hersteller/Typ ..... Dezentrale Einspeisung vorhanden, z. B. USV, PV, Notstrom? Ja ○ Nein ○ Unbekannt ○
4	**Geerdet und kurzgeschlossen**	EuK-Vorrichtung in die NH-Sicherungsunterteile eingebaut ○ Kurzschlussstecker verwendet ○ Nicht geerdet und kurzgeschlossen, weil ....
5	**Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt**	Benachbarte, unter Spannung stehende Teile sind bevorzugt freizuschalten und nur abzudecken, wenn eine Freischaltung nicht möglich ist. Mit der Abdeckung soll erreicht werden: teilweiser Berührungsschutz ○ vollständiger Berührungsschutz ○ Benutzt wurden: isolierende Tücher ○ isolierende Formteile ○ Keine Abdeckung angebracht, weil Entfernung zu berührbaren Teilen ..... Meter

Unterschrift: .....

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

www.bgetem.de

Bestell-Nr. S145
1 · 0 · 3 · 22 · 3
Alle Rechte beim Herausgeber